

BLAZE CITY 30

30 kW

APLICACIÓN

Recarga DC compacta con una salida CCS2, en pared o sobre pedestal.

DC



Potencia disponible

La potencia nominal del equipo no equivale a la potencia que recibe cada vehículo en todo momento; intervienen el reparto, el cable y el propio vehículo.

Diseño del emplazamiento

Dimensionar alimentación, accesos, plazas y simultaneidad. Definir comunicaciones y condiciones de mantenimiento antes de instalar.

Características y configuraciones en la documentación técnica de esta referencia.

RECARGA ELÉCTRICA

Pyrovolt BLAZE CITY 30

30 kW

Recarga DC compacta con una salida CCS2, en pared o sobre pedestal.



Potencia y conexiones

Potencia de salida	30 kW
Conector	1 × CCS2
Corriente de salida	100 A

Control e interfaz

Pantalla	7 pulgadas · LCD táctil
Conectividad	Ethernet / 4G / Wi-Fi
Protocolo	OCPP 1.6J · Actualizable a OCPP 2.0.1
Acceso	App / RFID / AutoCharge / Plug & Charge / POS
Medición disponible	PTB / MID
Gestión de carga	Gestión dinámica a nivel de instalación

Instalación y opciones

Terminal de pago	Payter / Nayax / Otros, según configuración
Dimensiones (ancho × fondo × alto)	600 × 260 × 750 mm
Altura con pedestal	1.615 mm

Configuraciones disponibles

Pared: 600 × 260 × 750 mm · Pedestal: Altura total: 1.615 mm

Configuración del proyecto

Las opciones, la medición y las funciones de acceso se concretan en la configuración del proyecto.