

BLAZE DRIVE 240

240 kW DC

APLICACIÓN

Flotas, estaciones públicas y recarga rápida convencional.

DC



Potencia disponible

La potencia nominal del equipo no equivale a la potencia que recibe cada vehículo en todo momento; intervienen el reparto, el cable y el propio vehículo.

Diseño del emplazamiento

Dimensionar alimentación, accesos, plazas y simultaneidad. Definir comunicaciones y condiciones de mantenimiento antes de instalar.

Características y configuraciones en la documentación técnica de esta referencia.

RECARGA ELÉCTRICA

Pyrovolt BLAZE DRIVE 240

240 kW DC

Recarga DC de alta potencia con opción de una salida AC de 22 kW.



Potencia y conexiones

Potencias disponibles	240 kW DC
Conector	2 × CCS2 / CCS2 + CHAdeMO / AC Tipo 2
Corriente de salida	380 A · Máximo 400 A

Control e interfaz

Pantalla	10 pulgadas · LCD táctil
Conectividad	Ethernet / 4G / Wi-Fi
Protocolo	OCPP 1.6J · Actualizable a OCPP 2.0.1
Acceso	App / RFID / AutoCharge / Plug & Charge / POS
Medición disponible	PTB / MID
Reparto de potencia	Reparto integrado entre salidas

Instalación y opciones

Terminal de pago	Payter / Nayax / Otros, según configuración
Dimensiones (ancho × fondo × alto)	900 × 750 × 1.930 mm
Altura con gestión de cable	2.190 mm

Configuraciones disponibles

DRIVE 240: 240 kW DC

Configuración del proyecto

Salida AC de 22 kW opcional. La potencia DC se reparte entre las salidas; la configuración combinada se confirma en la propuesta.