

BLAZE DEPOT

300 kW · Máx. 400 kW

APLICACIÓN

Formato compacto / pórtico para flotas. Requiere un armario de potencia HUB compatible.

DC



Potencia disponible

La potencia nominal del equipo no equivale a la potencia que recibe cada vehículo en todo momento; intervienen el reparto, el cable y el propio vehículo.

Diseño del emplazamiento

Dimensionar alimentación, accesos, plazas y simultaneidad. Definir comunicaciones y condiciones de mantenimiento antes de instalar.

Características y configuraciones en la documentación técnica de esta referencia.

RECARGA ELÉCTRICA

Pyrovolt BLAZE DEPOT

300 kW · Máx. 400 kW

Formato compacto / pórtico para flotas. Requiere un armario de potencia HUB compatible.



Potencia y conexiones

Potencia de salida	300 kW · Máximo 400 kW
Conector	1 × CCS2 · Cable de 10 m
Corriente de salida	300 A · Máximo 400 A

Control e interfaz

Pantalla	10 pulgadas · Táctil
Conectividad	Ethernet / 4G / Wi-Fi
Protocolo	OCPP 1.6J · Actualizable a OCPP 2.0.1
Acceso	App / AutoCharge / Plug & Charge
Medición disponible	PTB / MID

Instalación y opciones

Gestión de cable	Pórtico / Carrete / Brazo
Dimensiones (ancho × fondo × alto)	500 × 200 × 400 mm

Configuración del proyecto

Requiere un armario de potencia compatible. Los máximos de potencia y corriente están sujetos a la configuración del sistema.