

# BLAZE DRIVE 320

320 kW DC

## APLICACIÓN

Flotas, estaciones públicas y recarga rápida convencional.

DC



## Potencia disponible

La potencia nominal del equipo no equivale a la potencia que recibe cada vehículo en todo momento; intervienen el reparto, el cable y el propio vehículo.

## Diseño del emplazamiento

Dimensionar alimentación, accesos, plazas y simultaneidad. Definir comunicaciones y condiciones de mantenimiento antes de instalar.

Características y configuraciones en la documentación técnica de esta referencia.

## RECARGA ELÉCTRICA

# Pyrovolt BLAZE DRIVE 320

## 320 kW DC

Recarga DC de alta potencia con opción de una salida AC de 22 kW.



### Potencia y conexiones

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Potencias disponibles | 320 kW DC                             |
| Conector              | 2 × CCS2 / CCS2 + CHAdeMO / AC Tipo 2 |
| Corriente de salida   | 380 A · Máximo 400 A                  |

### Control e interfaz

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Pantalla            | 10 pulgadas · LCD táctil                      |
| Conectividad        | Ethernet / 4G / Wi-Fi                         |
| Protocolo           | OCPP 1.6J · Actualizable a OCPP 2.0.1         |
| Acceso              | App / RFID / AutoCharge / Plug & Charge / POS |
| Medición disponible | PTB / MID                                     |
| Reparto de potencia | Reparto integrado entre salidas               |

### Instalación y opciones

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Terminal de pago                   | Payter / Nayax / Otros, según configuración |
| Dimensiones (ancho × fondo × alto) | 900 × 750 × 1.930 mm                        |
| Altura con gestión de cable        | 2.190 mm                                    |

### Configuraciones disponibles

DRIVE 320: 320 kW DC

### Configuración del proyecto

Salida AC de 22 kW opcional. La potencia DC se reparte entre las salidas; la configuración combinada se confirma en la propuesta.